

Bosch Smart Home

Smart Home Controller II

- **Verbindet:** Ermöglicht die Nutzung der Bosch Smart Home Geräte* sowie ausgewählter Partnergeräte über das Funkprotokoll Zigbee, WLAN über Ihr Heimnetzwerk und ist vorbereitet auf den internationalen Smart Home Standard matter.
- **Vereint alle smarten Geräte:** Bildet die Basis für die Nutzung des Bosch Smart Home Systems. Bündelt alle zentralen Informationen des Smart Home Systems, vernetzt alle Geräte und steuert Funktionen, Szenarien und Automationen.
- **Hohe Datensicherheit:** Speichert standardmäßig alle Daten lokal und gewährt die volle Kontrolle bei der Nutzung von Partnerdiensten, die via Cloud eingebunden werden.
- **Datensicherheit auch unterwegs:** Schützt dank modernster Verschlüsselung jederzeit die Kommunikation zwischen Controller und App.
- **Immer auf dem neuesten Stand:** Erhält durch regelmäßige Updates mehr Funktionen und macht das Bosch Smart Home stetig smarter.
- **Schnittstelle zur Bosch Smart Home App:** Nach Konfiguration Ihres Bosch Smart Home Systems können alle smarten Geräte über die App, Sprachdienste, Automationen oder Szenarien gesteuert werden – auch von unterwegs.

*Übersicht der kompatiblen Produkte auf Folie 3



Technische Daten

Anwendungsbereich	Innen (IP20)	Installation	Liegend, Wandmontage
Energieversorgung	5 V DC USB-C	Lieferumfang	1 x Smart Home Controller II 1 x Netzteil 1 x Netzteilkabel USB-A auf USB -C 1 x EU-Adapter 1 x UK-Adapter 1 x Benutzerhandbuch in 11 Sprachen
Funkstandard	Zigbee 3.0 2,4 – 2,4835 GHz		
Produktgewicht	110 g	Sonstiges	-
Produktmaße (H x B x T)	100 x 100 x 29 mm		

Bestellnummer	Produktname	EAN	UVP exkl. MwSt. DE	UVP inkl. MwSt. DE
8750002101	Smart Home Controller II	4062321635862	83,99 €	99,95 €

Smart Home Controller II

Vergleich mit Vorgänger

	Vorgänger 	Nachfolger 	Vergleich Gen 2 vs Gen 1
	Bosch Smart Home Controller	Bosch Smart Home Controller II	
Farbe	weiß/silber	weiß/silber	
Maße	135 x 120 x 35 mm	100 x 100 x 28 mm	+ kompakter
Gewicht	190 g	110 g	+ leichter
LEDs	weiß, rot	Grüne, gelbe und rote Symbol-LED	+ besseres Statusdisplay + LED kann per App abgestellt werden
Bedienelemente	Zwei Knöpfe: Vorderseite: Pairing Rückseite: Reset und Logs	Zwei Knöpfe: Vorderseite: Pairing und Logs Rückseite: Reset	
Funkprotokolle			
Ethernet	Ja	Ja	
Homematic Funkmodul	Ja	Nein	- Funkprotokoll 868 MHz wird nicht länger unterstützt
Zigbee Funkmodul	Ja	Ja	
Hardware			
Stromversorgung	Länderspezifisch	Standard USB C	
USB	1 USB A 2.0	1 USB A 2.0	
Ethernet-Verbindung	RJ 45	RJ 45	
CPU	Single Core / 1 GHz	Dual Core / 1,4 GHz	+ Schnellerer Prozessor
Speicherplatz	2 GB	4 GB	+ doppelter Speicherplatz
RAM	512 MB	1 GB	+ doppelter RAM

Smart Home Controller II

Kompatibilität

